

ODSIF

**Sådan opsættes X10-
fjernbetjeningen
TAKE10 til at kunne styre
ODSIFs LED temalamper**

21. maj 2011

Indhold

	Side
1.0 Standard X10 indstillinger for ODSIF LED temalamper.....	1
1.1 Sådan justeres Take 10 til at styre ODSIF LED temalamper	1

1.0 STANDARD X10 INDSTILLINGER FOR ODSIF LED TEMALAMPER

Standardindstillingerne for ODSIF LED temalamper er som følger:

B1 ON	Tænder lyset
B1 OFF	Slukker lyset
B2 ON	Skifter til næste tema
B2 OFF	Skifter til forrige tema

1.1 Sådan justeres Take 10 til at styre ODSIFs LED temalamper

Gå frem som følger for at indstille fjernbetjeningen til at skifte temaer:

1. Vælg Setup (opsætning) fra Home-skærmen
2. Vælg X10 fra opsætningskærmen
3. Vælg Add/Edit (tilføj/rediger) fra opsætningskærmen
4. Vælg i hvilket rum, du ønsker at installere dine ODSIF-lamper, f.eks. "Living Room" (dagligstue)
5. På skærmen "Let's add an X10 device" (tilføj en X10 enhed), tryk på "OK"
6. Vælg label
7. Vælg den label, du ønsker
8. Vælg adresse
9. Vælg B2 som adresse for enheden
10. Vælg Pick Logo (vælg logo)
11. Vælg det logo, du ønsker
12. Vælg Pick Device (vælg enhed)
13. Vælg lamper fra Pick Device-skærmen
14. Vælg LM12 Plug in Lamp Module
15. Vælg Done (færdig)

Gentag ovenstående med B1 som adresse for at styre tænd/sluk-funktionen.

Nu kan du ændre tema ved at gøre følgende:

1. Vælg X10 fra Pick Module-skærmen
2. Vælg det rum, du valgte ovenfor
3. Vælg den label, du valgte ovenfor
4. Brug CH/P + til at skifte til næste tema
5. Brug CH/P - for at skifte til forrige tema

Nu kan du tænde og slukke lamperne som følger:

6. Vælg X10 fra Pick Module-skærmen
7. Vælg det rum, du valgte ovenfor
8. Vælg den label, du valgte ovenfor
9. Brug CH/P + til at tænde lamperne
10. Brug CH/P - til at slukke lamperne